

Общество с ограниченной ответственностью "ПИРИС"
(ООО "ПИРИС" ИНН:9703180145)

PIRIS

Конструкторская документация

НКУ с системой АВР-А
2 ввода 80 А
без секции распределения

ABP-PRS-A-2-00-80-FERZ

www.piris.ru

Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	ГЧ. Габаритный чертеж
4	ЭМСЕ. Электронная модель сборочной единицы. Лист 1
5	ЭМСЕ. Электронная модель сборочной единицы. Лист 2
6	ЭЭ. Схема силовая
7	ЭЭ. Схема мини-АВР питания цепей управления блока АВР
8	ЭЭ. Схема управления АВР и индикации
9	Групповая спецификация компонентов

Подп. и дата	
Инв. № дубл	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл	




Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
Разраб				
Пров				
Т.контр				
Рук				
Н.контр				
Утв				

			Лист	Лист	Листов
			2	9	
					

Вид с дверью

Вид без двери

Вид сбоку (слева)



Примечание:




1. Степень защиты шкафа IP31. (Опционально – степень защиты можно увеличить)
2. Цвет RAL 7035.
3. Предусмотрен ввод и вывод кабеля снизу.

						Лист
Ред.	Листов	№ докум.	Подп.	Дата		3

Вид с дверью

Вид без двери

Дверь (внутренняя сторона)




Инд. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					4

Вид с дверью

Вид без двери


Вид сбоку (слева)





Инв. № подл.	
Подп. и дата	

						Лист
Ред.	Листов	№ докум.	Подп.	Дата		5


Ввод питания №1



Ввод питания №2



Вывод питания



Инв. № подл.	
Подп. и дата	

Ред.	Листов	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					6

Формат		Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание	
				A1	Микро ПЛК Rieveteсh PR-14 AC-R , 10 DI, 4 DO(R 10A), AC 110-240V	1		
				KL1...KL3	PCB реле силовое,2 перекл. конт, 8А, 230V AC, 5mm	3		
				KL1...KL3	RT гнездо с винтовыми зажимами на DIN-рейку, логическая схема 5mm для реле (RT2,RT3,RT4,XT)	3		
				KM1;KM2	Контактор CHINT модульный CHINT NCH8-20/22 20A 2H3+2HO AC220/230B 50Гц (R)	2		
				KV1;KV2	Реле напряжения РНПП-311М-УХЛ3.1	2		
				N_RAIL	Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-8х12-14-Д-С	1		
				QF1;QF2	Автоматический выключатель Dr.FERZ в литом корпусе FPC-21-N-100-ТМ-Д/ЗР 80А 50кА с рег. термомаг. расцепителем	2		
				QF1;QF2	Моторный привод Dr.FERZ FPC-ЕММ 100/250 AC230V для FPC 100-250	2		
				QS1;QS2	Выключатель нагрузки модульный CHINT NH4 ЗР 100А	2		
				SF1;SF2	Модульный автоматический выключатель Dr. Ferz серии FMB ЗР 6А 6kА хар-ка С	2		
				SF3;SF4	Автоматический выключатель модульный Dr.Ferz FMB-С 6kА 1Р 6А х-ка С	2		
				SF5	Автоматический выключатель модульный Dr.Ferz FMB-С 6kА 1Р 4А х-ка С	1		
				XT4;XT5	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая	16		
				HL1	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65,желтая	1		
				HL2;HL3	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, белая	2		
				HL4;HL6;HL8	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	3		
Подп. и дата				HL5;HL7	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	2		
				SA1	Переключатель, 1Р, 20А, тип 1-0-2, 1NO на 1_0_2, на дверь, фронт IP65	1		
				SB1;SB3	Кнопка СР, зеленая, без фиксации, плоская, 1NO, 4А 230V AC15, 22mm, IP65 EMAS	2		
				SB2;SB4	Кнопка СР, красная, без фиксации, плоская, 1NC, 4А 230V AC15, 22mm, IP65 EMAS	2		
Инв. № дубл				CG1	Зажим кабельный с контргайкой (сальник), IP68, PG48, д.34 - 4Эмм	6		
				DIN1	Несущая шина (DIN), исполнение TS 35/15	4		
				ENCL1	Корпус навесной ВхШхГ 1200х800х300 мм	1		
				INTRL1	Рейка внутр. для устройств	4		
Взам. инв. №				TR1	Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт	11		
				WD1	Перфокороб, 40 X 40 MM (ГхШ), L=2000MM, RAL 7030 СЕРЫЙ	4		
				WD2	Перфокороб, 40 X 25 MM (ГхШ), L=2000MM, RAL 7030 СЕРЫЙ	5		
				BS_SP1	Держатель для шин 1-pole, for busbar WH: 12х5-30х10 mm	2		
Подп. и дата				N;PE	Шина медная, WH: 15х5 mm, L: 2400 mm	2	м	
	Ред.	Листов		№ докум	Подп	Дата		
	Разраб							
Инв. № подл				Пров				
				Т.контр				
				Рук				
				Н.контр				
				Учб				
						Лит	Лист	Листов
							9	9
						PIRIS		