Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
			A1	ПЛК Rievetech PR-18AC-R	1	
			DIN1,DIN2	Несущая шина (DIN), исполнение TS 35/15	2	
			KL1...KL4	PCB реле силовое,2 перекл. конт, 8А, 230V AC, 5mm	4	
			KL1...KL4	RT гнездо с винтовыми зажимами на DIN-рейку, логическая схема 5мм для реле (RT2,RT3,RT4,XT)	4	
			KM1,KM2	Контактор CHINT модульный CHINT NCH8-20/22 20A 2H3+2H0 AC220/230В 50Гц (R)	2	
			KV1,KV2	Реле напряжения РНПП-311М-УХЛ3.1	2	
			N	Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-8х12-14-Д-С	1	
			PW1,PW2	Счетчик Меркурий 234 ARTM-03 PBR.R, 5(10)А, 3х230/400В, 0,5S,2xRS-485	2	
			PW1,PW2	Коробка испытательная переходная ИК	2	
			QF1...QF3	Автоматический выключатель в литом корпусе CHINT NM8N-400S TM 3P 350A 36кА	3	
			QF1...QF3	Моторный привод CHINT MOD23-M8 AC220-240V/DC220V для NM8N-400/630	3	
			QS1,QS2	Выключатель-разъединитель CHINT NH40-400/3, 3P, 400А, стандартная рукоятка управления	2	
			SF1,SF2	Автоматический выключатель модульный CHINT NXB-63 3P 6A 6кА х-ка C	2	
			SF3,SF4	Автоматический выключатель модульный CHINT NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C	2	
			SF5	Автоматический выключатель модульный CHINT NXB-63 1P, 4А, хар-ка B, 6кА	1	
			TA1.1...TA1.6; TA2.1...TA2.6	Трансформатор тока 400/5А 5ВА 0,5S	12	
			TR1	Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт	11	
			XT4...XT6	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая	20	
			XT4...XT6	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, синяя	5	
			AMP1...AMP3	Амперметр аналоговый 347 400/5А 72х72мм	6	
			HL1	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65,желтая	1	
			HL2,HL3	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, белая	2	
			HL4,HL6,HL8,HL10	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	4	
			HL5,HL7,HL9	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	3	
			SA1	Переключатель, 1P, 20А, тип 1-0-2, 1NO на 1_0_2, на дверь, фронт IP65	1	
			SB1,SB3,SB5	Кнопка СР, зеленая, без фиксации, плоская, 1NO, 4А 230V AC15, 22mm, IP65 EMAS	3	
			SB2,SB4,SB6	Кнопка СР, красная, без фиксации, плоская, 1NC, 4А 230V AC15, 22mm, IP65 EMAS	3	
			VOLTM1,VOLTM2	Вольтметр аналоговый 347 500В 72х72мм	2	

Подп. и дата | Инв. № дубл | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
Разраб				
Пров				
Т.контр				
Рук				
Н.контр				
Утв				

Лит	Лист	Листов

PIRIS

Копировал

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
			ENCL1	Корпус напольный ВхШхГ 2000х1000х500 мм однодверн.	1	
			ENCL1BASE	Цоколь 1000 х 500 х 100 мм	1	
			ENCL2;ENCL3	Корпус напольный ВхШхГ 2000х600х500 мм однодверн.	2	
			ENCL2BASE;ENCL3BASE	Цоколь 600 х 500 х 100 мм	2	
			INTRAIL2	Шасси установочн. для устройств	2	
			MOUNT1...MOUNT3;SUPRAIL1;SUPRAIL2	Рейка внутр. для устройств	6	
			SM1	Изолятор SM51 (M8) силовой с болтом	18	
			U1;U2	Держатель для шин 1-pole, for busbar WH: 12x5-30x10 mm	4	
			WD1;WD2	Кабельный канал для монтажной панели, для ширины шкафа 2000 мм, Ш 60 мм, эквивалент RAL 7030	2	
			WD1...WD4	Кабельный канал для монтажной панели, для ширины шкафа 2000 мм, Ш 30 мм, эквивалент RAL 7030	8	
			WD3	Канал кабельный перфорир. (ВхШ: 80х40мм.)	2	
			BUSBINCOME	Шина медная 4х30 (1=467А, 2=698А, 3=898А) 1м=1,07кг	70	м
			BUSBDISTR	Шина медная 4х20 (1=320А, 2=489А, 3=640А)	25	м

Подп. и дата

Инв. № дубл

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
Разраб				
Пров				
Т.контр				
Рук				
Н.контр				
Утв				

Лит	Лист	Листов

PIRIS

Копировал

Формат А4