Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
			A1	Микро ПЛК Rievetech PR-14AC-R , 10 DI, 4 DO(R 10A), AC 110-240V	1	
			KL1...KL3	PCB реле силовое,2 перекл. конт, 8A, 230V AC, 5mm	3	
			KL1...KL3	RT гнездо с винтовыми зажимами на DIN-рейку, логическая схема 5мм для реле (RT2,RT3,RT4,XT)	3	
			KM1;KM2	Контактор CHINT модульный CHINT NCH8-20/22 20A 2НЗ+2НО AC220/230В 50Гц (R)	2	
			KV1;KV2	Реле напряжения РНПП-311М-УХЛ3.1 KEAZ	2	
			PW1;PW2	Счетчик Меркурий 234 ARTM-03 PBR.R, 5(10)A, 3x230/400В, 0,5S,2xRS-485	2	
			PW1;PW2	Коробка испытательная переходная ИК	2	
			QF1;QF2	Автоматический выключатель Dr.Ferz в литом корпусе CNSX-N-250-TM-D 200A 50кА с рег. термомаг. расцепителем	2	
			QF1;QF2	Моторный привод DR.FERZ CNSX-EMM 100/250 AC230V для CNSX 100-250	2	
			QF3...QF7	Модульный автоматический выключатель Dr. Ferz серии FMB 3P 40A 6kA хар-ка C	5	
			QS1;QS2	Выключатель-разъединитель CHINT NH40-160/3, 3P, 250A, стандартная рукоятка управления	2	
			SF1;SF2	Модульный автоматический выключатель Dr. Ferz серии FMB 3P 6A 6kA хар-ка C	2	
			SF3;SF4	Автоматический выключатель модульный Dr.Ferz FMB-C 6kA 1P 6A х-ка C	2	
			SF5	Автоматический выключатель модульный Dr.Ferz FMB-C 6kA 1P 4A х-ка C	1	
			TA1...TA6	Трансформатор тока TTE-30-200/5A класс точности 0.5	6	
			TR1	Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт	10	
			XT4;XT5	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая	8	
			HL1	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65,желтая	1	
			HL2;HL3	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, белая	2	
			HL4;HL6;HL8	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	3	
			HL5;HL7	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	2	
			SA1	Переключатель, 1P, 20A, тип 1-0-2, 1NO на 1_0_2, на дверь, фронт IP65	1	
			SB1;SB3	Кнопка СР, зеленая, без фиксации, плоская, 1NO, 4A 230V AC15, 22mm, IP65 EMAS	2	
			SB2;SB4	Кнопка СР, красная, без фиксации, плоская, 1NC, 4A 230V AC15, 22mm, IP65 EMAS	2	
			BASE1	Цоколь для напольных шкафов 600x800x100мм серый	1	
			DIN1;DIN2	Несущая шина (DIN), исполнение TS 35/15	2	
			ENCL1	Корпус напольный, ВШГ: 2000x800x600 мм, с одной дверью	1	
			INTRAIL1	Рейка внутр. для устройств	5	
			INTRAIL2	Шасси установочн. для устройств	2	

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
Разраб				
Пров				
Т.контр				
Рук				
Н.контр				
Утв				

Лит	Лист	Листов

PIRIS

Подп. и дата

Инв. № дубл

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл

Копировал

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
			ISL1	Изолятор SM25 (M6) силовой с болтом	18	
			ISL2	Изолятор SM30 (M8) силовой с болтом	2	
			ISL3	Изолятор ступенчатый ИС4-30 (M8) силовой с болтом	2	
			WALL1;WALL2	Панель боковая 2000x600 мм	2	
			WD1;WD2;WD13...WD16	Перфокороб, 40 X 25 MM (ГxШ), L=2000MM, RAL 7030 СЕРЫЙ	16	
			WD2	Перфокороб, 40 X 40 MM (ГxШ), L=2000MM, RAL 7030 СЕРЫЙ	1	
			BUSB1;BUSB2;BUSBDR1;BUSBL1;BUSL1 BUSL2.1;BUSL2.2;BUSL3.1	Шина медная 4x20 (1=320A, 2=489A, 3=640A)	50	м

Подп. и дата

Инв. № дубл

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
Разраб				
Пров				
Т.контр				
Рук				
Н.контр				
Утв				

Лит	Лист	Листов

PIRIS

Копировал

Формат А4