Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
			A1	Микро ПЛК Rievetech PR-14AC-R , 10 DI, 4 DO(R 10A), AC 110-240V	1	
			KL1...KL3	РСВ реле силовое,2 перекл. конт, 8А, 230V AC, 5mm	3	
			KL1...KL3	Зажим с винтовыми клеммами	3	
			KM1;KM2	Контактор модульный КМ20-22М АС IEK 20А 2NO+2NC	2	
			KV1;KV2	Реле напряжения РНПП-311М-УХЛ3.1	2	
			PW1;PW2	Счетчик Меркурий 234 ARTM-03 PBR.R, 5(10)A, 3x230/400В, 0,5S,2xRS-485	2	
			PW1;PW2	Коробка испытательная переходная ИК	2	
			QF1;QF2	Выключатель автоматический в литом корпусе ВА88-35 3Р 200А 35кА IEK	2	
			QF1;QF2	Электропривод ЭП-35/37 230В IEK	2	
			QF3...QF7	Автоматический выключатель модульный IEK KARAT BA47-100 3P C 63A 6кА	5	
			QS1;QS2	Выключатель-разъединитель ВРК без рукоятки управления KARAT 3P 200A IEK	2	
			QS1;QS2	KARAT Рукоятка прямого управления для ВРК 160-250А IEK	2	
			SF1;SF2	Автоматический выключатель модульный IEK KARAT BA47-60M 3P C 6A 6кА	2	
			SF3;SF4	Автоматический выключатель модульный IEK KARAT BA47-60M 1P C 6A 6кА	2	
			SF5	Автоматический выключатель модульный IEK KARAT BA47-60M 1P C 4A 6кА	1	
			TA1...TA6	Трансформатор тока ТТИ-30 200/5А 5ВА без шины класс точности 0.5	6	
			TR1	Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт	13	
			XT4;XT5	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая	8	
			HL1	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65,желтая	1	
			HL2;HL3	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, белая	2	
			HL4;HL6;HL8	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	3	
			HL5;HL7	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	2	
			SA1	Переключатель, 1P, 20A, тип 1-0-2, 1NO на 1_0_2, на дверь, фронт IP65	1	
			SB1;SB3	Кнопка СР, зеленая, без фиксации, плоская, 1NO, 4A 230V AC15, 22mm, IP65	2	
			SB2;SB4	Кнопка СР, красная, без фиксации, плоская, 1NC, 4A 230V AC15, 22mm, IP65	2	
			DIN1;DIN2	Несущая шина (DIN), исполнение TS 35/15	3	
			U1	Цоколь для напольных шкафов 600x800x100мм серый	1	
			U2	Корпус напольный, ВШГ: 800x1800x600 мм, с одной дверью	1	
			U4;U5	Панель боковая 1800x600 мм	2	

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
Разраб				
Пров				
Т.контр				
Рук				
Н.контр				
Утв				

Лит	Лист	Листов

PIRIS

Подп. и дата

Инв. № дубл

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл

Копировал

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
			WD1;WD2	Перфокороб, 40 X 25 MM (ГхШ), L=2000MM, RAL 7030 СЕРЫЙ	18	
			XT1	Проходная клемма, Винтовое соединение, 4 mm², 750 V, 32 A, Серая	6	
			W1...W4;W8...W10	Шина медная 3x25 (1=335A, 2=498A, 3=639A)	50	м

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов

Формат А4